










Модель	PRO 1	PRO 2	PRO 3	PRO 4	PRO 5	PRO 6	MMS	MMS HOME	MMS Light
Фото									
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год
Датчики и устройства, идущие в комплекте	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	нет	датчик движения, датчик открытия двери, сирена,	датчик движения, датчик открытия двери, сирена,	датчик открытия двери
Общие									
Количество телефонных номеров для оповещения (дозвон или SMS)	6	6	3	8	10	10	5	6	5
из них возможно настроить для дозвона	3	3	3	5	10	10	5	1	5
из них возможно настроить для SMS-оповещения	3	3	3	3	10	10	5	5	5
Тревожная MMS - фотография с объекта на мобильный телефон	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да
Тревожная MMS - фотография с объекта на e-mail	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да, 2 e-mail	да
Время автономной работы от встроенного аккумулятора	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 4 часов
Зоны и датчики									
Количество беспроводных зон (радиоразделов)	6	8	16	5	12	12	16	12	16
Количество проводных НЗ/НО зон (ШС)	2	нет	нет	2	4	4	3	нет	нет
Максимальное количество беспроводных датчиков	неограниченно	неограниченно	неограниченно	неограниченно	неограниченно	неограничено	неограниченно	неограниченно	неограниченно
Максимальное количество проводных датчиков	до 20	0	0	до 20	до 40	до 40	до 30	0	0
Специальная зона для контроля присутствия человека	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
Функция тревожной кнопки (Зона "SOS или "ПАНИКА")	да	да	нет	да	да	да	да	да	да
24-часовая охранная зона	1	1	нет	3	любая из 12-ти беспроводных	любая зона	нет	любая из 12-ти беспроводных	нет
Постановка/снятие с охраны									
Частичная охрана	нет	да	да	нет	да	да	нет	да	нет
Задержка постановки на охрану (задержка на выход)	да, неизменяемая: 30 сек. + функция	да, неизменяемая: 30 сек. + функция	да, устанавливается: 3,5,10,20,30 сек.	да, неизменяемая: 30 сек.	да, устанавливается: 0,30,60,90 сек.	да, настраиваемая 0...100 сек.	да, неизменяемая: 2 сек.	да, неизменяемая: 20 секунд	да, неизменяемая: 2 сек.
Задержка тревоги (задержка на вход)	нет	нет	да, устанавливается: 3,5,7,9,11 сек.	нет	да, устанавливается: 0,30,60,90	да, настраиваемая 0...100 сек.	нет	нет	нет
Способы постановки системы на охрану и снятия с охраны	брелок, звонок, SMS, пульт программирования	брелок, звонок, SMS, контрольная панель	брелок, SMS, контрольная панель	брелок, звонок, SMS	брелок, SMS, контрольная панель	брелок, SMS, контрольная панель, таймер	брелок, звонок, SMS	брелок, SMS, таймер	брелок, SMS
Таймер автоматической постановки системы на охрану и снятия с охраны	нет	да	нет	нет	да	да	нет	да	нет
Отчеты									
SMS-отчет о пропаже электропитания сети	да	да	да	да	да, можно отменить	да, настраиваемый	да	да, настраиваемый	да
SMS-отчет о восстановлении электропитания сети	да	да	нет	да	да, можно отменить	да, можно отменить	да	да, можно отменить	да

SMS-отчет о постановки системы на охрану и снятия с охраны	да	да	да	да	нет	да, с номером брелка	нет	да	нет
Отчет о состоянии системы	по SMS-запросу, по телефонному	по SMS-запросу	нет	нет	по SMS-запросу, ежедневный	ежедневный, по запросу, по таймеру	по SMS-запросу	нет	нет
Дополнительные возможности									
Встроенный термодатчик	нет	нет	нет	нет	1	1	нет	нет	нет
Выносные термодатчики	нет	нет	нет	нет	нет	6	нет	нет	нет
Возможность получения MMS-фотографии с объекта на мобильный телефон по SMS-запросу	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да
Возможность получения MMS-фотографии с объекта на e-mail по SMS-запросу	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет
Возможность подключения выносного микрофона	да	да	нет	да	да	да	да	нет	нет
Возможность подключения выносного светодиода "Дом на охране"	нет	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет
Прослушивание помещения при тревоге через микрофон	да	да	да	да	да, при подключенном микрофоне	да	да	да	да
Возможность прослушивания помещения при звонке на систему	да	нет	нет	да	нет	да	да	да	нет
Возможность управления DTMF-командами при дозвоне на систему	да	нет	нет	да	нет	нет	да	нет	нет
Голосовое меню для управления системой при дозвоне	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет
Возможность двусторонней аудио связи	да, при подключенном динамике обратной связи	нет	да: функция телефонного аппарата	да	да, при подключенном микрофоне	да	нет	да	нет
Запись тревожного голосового сообщения	да, 6 сек.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Голосовое (звуковое) сообщение для каждой беспроводной охранной зоны	неизменяемые заводские	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Релейные выходы	нет	нет	нет	1 (тревожный или управляемый)	1 (тревожный или управляемый)	8 (3 реле, 5 открытых коллектора)	2 (тревожный и управляемый)	нет	нет
Специальный выход для подключения звуковой сирены (ОК)	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
Выход для питания проводных датчиков	да: 9VDC, 0.2A	нет	нет	да: 12VDC, 0.2A	нет	4 шт. 12 VDC	да: 6VDC, 0.2A	нет	нет
Журнал событий	нет	нет	нет	нет	20 последних событий	20 последних событий	нет	нет	нет
Программирование через компьютер (тонкие настройки)	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	да	нет
LCD дисплей	нет	да	да	нет	да	да	нет	нет	нет
Способ настройки и программирования	пульт программирования, SMS,	контрольная панель, SMS	контрольная панель, SMS	SMS	контрольная панель, SMS, компьютер	контрольная панель, SMS, компьютер	SMS, звонок	SMS, компьютер	SMS
Адаптер питания, идущий в комплекте	9VDC, 2A	12VDC, 1A	7.5VDC, 1.5A	12VDC, 2A	12VDC, 1.5A	нет	12VDC, 3A	12VDC, 2A	12VDC, 3A
Вес комплекта	1,4 кг	1,2 кг	1,7 кг	1,4 кг	1 кг		2 кг	1 кг	1,4 кг
Размер контрольной панели	180x125x32 мм	160x120x40 мм	220x170x65 мм	180x125x32 мм	160x110x32 мм	170x110x30	165x168x40 мм	140x70x80 мм	154x180x85 мм